

KUNDEN-TYPENSCHLÜSSEL SENSORTASTER

CUSTOMER-ORDERING CODE SENSOR SWITCHES

CHT4-211 PSV-H/TG-SR/*Optionen

Produkttyp:
Type of Product:
 CHT = SENSORtaster
 SENSORswitch
 HWT = Haltewunschastaster
 Stop Request Button

Ausführung Taster:
Design Switches:
 1 = Tastfläche Ø 20 mm
 Operating surface Ø 20 mm
 2 = rechteckig (nur HWT)
 Rectangular (HWT only)
 3 = Tastfläche Ø 50 mm
 Operating surface Ø 50 mm
 4 = Tastfläche Ø 63 mm
 Operating surface Ø 63 mm
 5 = Tastfläche Ø 63 mm
 Beiseitige Betätigung
 durch Einfachglas
 Operating surface Ø 63 mm
 Operation two sided
 through single glass
 6 = Tastfläche Ø 63 mm
 Einseitige Betätigung
 durch Einfachglas
 Operating surface Ø 63 mm
 Operation one sided
 through single glass
 7 = Tastfläche Ø 63 mm
 Montage auf Glas
 Operating surface Ø 63 mm
 Mounting on glass
 9 = Tastfläche Ø 63 mm
 Klebemontage
 Operating surface Ø 63 mm
 Adhesive Mounting
 51 = Tastfläche Ø 63 mm
 Beiseitige Betätigung
 durch Doppelglas
 Operating surface Ø 63 mm
 Operation two sided
 through double glass
 61 = Tastfläche Ø 63 mm
 Einseitige Betätigung
 durch Doppelglas
 Operating surface Ø 63 mm
 Operation two sided
 through double glass

Symbol auf Tastfläche:
Symbols on operating surface:
 siehe Symbolübersicht
 CAPTRON
 find in Symbol List
 CAPTRON

Zusatzfunktionen:
Additional Functions:
 S = Signalton Sound signal
 T = Blindeleitsignalton Signal for blind
 V = Vibration Vibration
 SV = Signalton + Vibration Sound signal + Vibration
 TS = Blindenleitsignal + Signalton Signal for blind + sound signal
 TSV = Blindenleitsignal + Signalton + Vibration Signal for blind + sound signal + Vibration

Ausgang:
Output:
 B = PNP-NO, DC 24 V (5-Leiter 5 pins)
 Eingang für + LED grün / + LED rot
 Inlet for + LED green / + LED red
 D = PNP-NO, DC 24 V (3-Leiter 3 pins)

LED-Farben:
Colours for LEDs:
 BU = Blau Blue
 WH = Weiß White
 YW = Gelb Yellow
 RD = Rot Red
 GN = Grün Green
 TG* = Grün Green
 SR* = Rot Red
 *Redesign nicht bei CHT1
 *Redesign not for CHT1

Optionen:
Options:
 PL= Sichtschutzplatte CHT7
 Visual cover plate CHT7
 ST= statische Schalfunktion
 static switching function
 CP= Kundenspezifische Artikel
 Customized products

Ausführung Außenring:
Options cover:
 0 = Verkehrsrot RAL 3020 Traffic red RAL 3020
 1 = Verkehrsgrün RAL 6024 Traffic green RAL 6024
 5 = Verkehrsgelb RAL 1023 Traffic yellow RAL 1023
 6 = Verkehrsschwarz RAL 9017 Traffic black RAL 9017
 8 = Edelstahl (V4A) Stainless Steel (V4A)

9 = Aluminium - natur exoliert Aluminium - natural
 G = Aluminium - schwarz exoliert Aluminium - black
 H = Verkehrsblau RAL 5017 Traffic blue RAL 5017
 K = Verkehrsgrau A RAL 7042 Traffic grey A RAL 7042
 X = ohne Ring Without outer ring

Anschlussart:
Type of connection:
 0 = 2 m Kabel 2 m cable
 1 = Kabel + Flachstecker AMP 6,3 (Pin 1-2-4-3)
 Cable + AMP 6,3 tab (pin 1-2-4-3)
 2 = Kabel + Stecker M8 Cable + plug M8
 3 = Kabel + Rundstecker AMP Ø 14 Cable + AMP plug Ø 14
 4 = Kabel + Flachstecker AMP 6,3 (Pin 1-4-2-3)
 Cable + AMP 6,3 tab (pin 1-4-2-3)

5 = Stecker M8 M8 plug
 6 = Steckerleiste JST Raster 2,54 JST plugbar raster 2,54
 7 = Einzelleitungen Single strands
 9 = Kabel + Stecker M12 Cable + M12 plug
 K = Klemmleiste Clamping bar

Befestigung:
Mounting:
 0 = ohne Befestigung (außer bei CHT1)
 without mounting (not possible for CHT1)
 1 = CHT1 (M18x1)
 CHT3 (A-Montage A-Mounting)
 CHT4 - Version vor 2012 Edition before 2012
 CHT5/51/6/61/7 - Klebemontage Adhesive Mounting
 CHT9 (AH9-1)
 2 = CHT3 (V-Montage V-Mounting)
 CHT4 - Redesign 2012
 4 = Ø 60 + M18
 5 = mit Protektor with protector
 6 = Eckmontage Corner mounting
 7 = schräge Profilmontage Angular elevation mounting
 A = Relief-Pfeile + Braille „OPEN“ (A-Montage, nur CHT3)
 Relief arrows + Braille „OPEN“ (A-Mounting, CHT 3 only)
 C = Ø Haltestange 35 mm (nur HWT)
 Ø for rod mounting: 35 mm (HWT only)

D = Ø Haltestange 34 mm (nur HWT)
 Ø for rod mounting: 34 mm (HWT only)
 E = Ø Haltestange 30 mm (nur HWT)
 Ø for rod mounting: 30 mm (HWT only)
 F = Fronttafeleinbau
 Front plate mounting
 G = Glas-Frontplatte
 Glass front plate
 K = Kugel, nur HWT1
 Ball, HWT1 only
 N = AR3 Relief + Braille „Info“, (A-Montage, nur CHT3)
 AR3 Relief + Braille „Info“ (A-Mounting, CHT 3 only)
 S = Relief + Braille „SOS“ (A-Montage, nur CHT3)
 Relief + Braille „SOS“ (A-Mounting, CHT 3 only)
 V = Relief-Pfeile + Braille „OPEN“ (A-Montage)
 Relief arrows + Braille „OPEN“ (A-Mounting)

CAPTRON Electronic GmbH
 Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
 D - 82140 Olching

Fon +49 (0)8142 - 44 88 -0
 Fax +49 (0)8142 - 44 88 -100

info@captron.com
 www.captron.com